

## EDIZIOdue colore

### Interruttore doppio Non illuminato



#### colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

#### Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.39
- FX.54

**Feller-NR:** 7561.F.57

**E-NR:** 226 118 890

**EAN:** 7611386599281

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -  
 Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -  
 Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema  
 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 27  
 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

<b>tensione nominale:</b>	230 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione</b>	elemento base con piastra di copertura centrale
<b>tipo di comando:</b>	bascula/tasto
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>illuminazione:</b>	no
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	invertitore/invertitore
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	1
<b>interruttore a tasto:</b>	Sì

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non  
 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di  
 copertura - F - coffee

#### Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.57  
 378 441 890

## Scheda dati: 7561.F.57

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard...	7561.BSE 326 115 000
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-7561.F.57 378 441 890