

**EDIZIO**due colore

## Interrupteur à poussoir double Non lumineux

**couleur:**☐ crema☐ coffee☐ noir☐ blanc☐ gris clair☐ gris foncé**Assortiment:**☐ F☐ FMI☐ FX.39☐ FX.54**Feller-NR:** 7561.F.61**E-NR:** 226 118 000**EAN:** 7611386839127



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,  
230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:  
200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour  
schéma 3+3 enlever le connecteur standard -  
Profondeur 27 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

**tension nominale:** 230 V**mode de montage:** encastré**assemblage:** montage de base avec plaque de recouvrement centrale**type de commande:** bascule/touche**sans halogène:** Oui**mode de raccordement:** borne à fiches**éclairage:** non**protection superficielle:** non-traité**courant assigné:** 16 A**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation à vis**type de couplage:** inverseur/inverseur**nombre de boutons à bascule:** 1**touche à effleurement:** Oui**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
poussoir et contacts à poussoir non lumineux -  
Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

920-7561.F.61  
378 441 000

### Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Interrupteur à poussoir double - Non lumineux -	7561.BSE
	Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour	326 115 000
	schéma 3+3 enlever le connecteur stand...	
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à	920-7561.F.61
	poussoir et contacts à poussoir non lumineux -	378 441 000
	Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...	