

EDIZI Due colore

Interruttore doppio Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7561.FX.39.35

E-NR: 302 612 010

EAN: 7611386657851

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema
3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 44 mm -
FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - crema

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.35
378 441 010

Scheda dati: 7561.FX.39.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
 apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, 7561.BSE
 invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 326 115 000
 3+3 togliere il collegamento standard...



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.35
 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 010
 copertura - F - crema



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
 apparecchio - FX - crema 283 904 010