

## EDIZIOdue colore

### Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7561.FX.39.61

**E-NR:** 302 612 000

**EAN:** 7611386839141

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -  
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,  
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/  
Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 44 mm -  
FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

**Nennspannung:** 230 V

**Montageart:** Aufputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse

**Bedienungsart:** Wippe/Taste

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Steckklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** Wechsel-/Wechselschalter

**Anzahl der Betätigungswippen:** 1

**Tastschalter:** Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster  
unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne  
Abdeckrahmen - F - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.61  
378 441 000

**Datenblatt: 7561.FX.39.61**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.61  
 Für 1 Apparat - FX.39 - weiss 283 900 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61  
 weiss 283 904 000

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,	7561.BSE
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema	326 115 000
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - BSE -...	



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000  
 FX.39



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster 920-7561.F.61  
 unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne 378 441 000  
 Abdeckrahmen - F - weiss



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61  
 weiss 283 904 000