

Fiche technique: 7561.FX.39.65
EDIZIOdue colore
Interrupteur à poussoir double Non lumineux

couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7561.FX.39.65
E-NR: 302 612 030
EAN: 7611386815336

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,
 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:
 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour
 schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur
 44 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------------|
| tension nominale: | 230 V |
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| type de commande: | bascule/touche |
| sans halogène: | Oui |
| mode de raccordement: | borne à fiches |
| éclairage: | non |
| protection superficielle: | non-traité |
| courant assigné: | 16 A |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation à vis |
| type de couplage: | inverseur/inverseur |
| nombre de boutons à bascule: | 1 |
| touche à effleurement: | Oui |

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.65
 378 441 030

Fiche technique: 7561.FX.39.65


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.65
 Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair 283 900 030



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
 - gris clair 283 904 030

Décomposition:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - | 7561.BSE |
| Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour | 326 115 000 |
| schéma 3+3 enlever le connecteur stand... | |



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
 - gris clair 283 904 030



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.65
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 030
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...