

Scheda dati: 7561.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Interruttore doppio Non illuminato



Feller-NR: 7561.FX.54.35 **E-NR:** 302 613 010 **EAN:** 7611386657868

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: invertitore/invertitore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.35 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 010

copertura - F - crema



Scheda dati: 7561.FX.54.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.35 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 283 901 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35

283 905 010

Feller-Nr / E-NR


912.FX.54

283 915 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, 7561.BSE invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 326 115 000 3+3 togliere il collegamento standard...

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.35 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 010 copertura - F - crema

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35 283 905 010

