

EDIZIOdue colore

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7561.FX.54.60

E-NR: 302 613 950

EAN: 7611386815398

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/
Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 59 mm -
FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschalter

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Tastschalter: Ja

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne	920-7561.F.60
Abdeckrahmen - F - schwarz	378 441 950



Datenblatt: 7561.FX.54.60



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.60
 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60
 283 905 950

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbindner entfernen - BSE -... 7561.BSE 326 115 000



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz 920-7561.F.60 378 441 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60 283 905 950