

EDIZIOdue colore

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7561.FX.54.61

E-NR: 302 613 000

EAN: 7611386839158

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/
Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 59 mm -
FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:

230 V

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Halogenfrei:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Beleuchtung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Anzahl der Betätigungsrippen:

1

Tastschalter:

Ja

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster
unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne
Abdeckrahmen - F - weiss

920-7561.F.61

378 441 000

Datenblatt: 7561.FX.54.61



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61
 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
 283 905 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 7561.BSE
 3+3 Pol-/ Schemaverbindner entfernen - BSE -... 326 115 000



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster
 unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne 920-7561.F.61
 Abdeckrahmen - F - weiss 378 441 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61
 283 905 000