

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7561.QMI.A.60

**E-NR:** 219 000 150

**EAN:** 7613175478029

STANDARDdue (SNAPFIX) - Doppel-Druckschalter -  
Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -  
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 50 mm - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L -  
Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm -  
QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Wechsel-/Wechselschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,  
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema  
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -  
SNAPFI...

**Feller-Nr / E-NR**

7561.BAM  
219 003 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-7561.QMI.A.60  
2 Druckknöpfen - Mit Abdeckplatte - 388 381 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
schwarz