

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir double Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7561.QX.54.A.60

E-NR: 219 001 150

EAN: 7613175509556

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontal 53 mm, pour découpe 50 mm - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	inverseur/inverseur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Fiche technique: 7561.QX.54.A.60**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	

Fiche technique: 7561.QX.54.A.60

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.BAE
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour 219 006 790
schéma 3+3 enlever le connecteur stand...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7561.Q.A.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 380 150
contacts à poussoir non lumineux - Avec 2
boutons-pouss...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...)