

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7561.QX.54.A.61

**E-NR:** 219 001 100

**EAN:** 7613175509563

STANDARDdue (SNAPFIX) - Doppel-Druckschalter -  
 Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen -  
 LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrung 50 mm - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L -  
 Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm -  
 QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Wechsel-/Wechselschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,  
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema  
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -  
SNAPFI...

**Feller-Nr / E-NR**

7561.BAE  
219 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7561.Q.A.61  
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 380 100  
Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte -  
Fron...