

Datenblatt: 7561.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	weiss	
Bauart: QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 7561.QX.54.A.61 **E-NR:** 219 001 100 **EAN:** 7613175509563

STANDARDdue (SNAPFIX) - Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (II	P): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungsw	ippen: 1
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

by Schneider Electric

Datenblatt: 7561.QX.54.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem Bestandteil...



Datenblatt: 7561.QX.54.A.61



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, 7561.BAE Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 219 006 790 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -

SNAPFI...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7561.Q.A.61 Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 380 100 Mit 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte -

Fron...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100 STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...