

## EDIZIOdue colore Combinazione



### colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

### Esecuzione:

- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 7563/87003.FX.54.2X1.60



**E-NR:** 283 400 950

**EAN:** 7611386804910

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore  
3/1 L - Presa semplice tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 -  
nero - IP20 - 140 x 74 mm

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente               |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto           |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>numero totale di prese:</b>              | 1                       |
| <b>numero di prese commutabili:</b>         | 0                       |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | verticale               |
| <b>con illuminazione:</b>                   | No                      |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 10 A                    |

### Accessorio:

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|--|--|-------------------------------|
|  | Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - nero | 920-7560.F.60<br>378 431 950  |
|  | Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - nero                                 | 920-87003.F.60<br>378 083 950 |

**Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.60**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.FX.54.60  
 FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - nero 283 909 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60  
 - FX.54 - nero 283 907 950

**Scomposizione:**


| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR           |
|---|----------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 2 apparecchi - FX.54 | 912-2.FX.54<br>283 921 000 |



Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - F - nero 87003.F.60  
 639 613 950



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - F - nero 7563.F.60  
 226 318 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60  
 - FX.54 - nero 283 907 950