



EDIZIOdue colore


Combinaison


couleur:



crema




coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


FMI



FX.54

Feller-NR: 7563/87003.FX.54.2X1.61

E-NR: 283 400 000

EAN: 7611386837970

Combinaison - Verticale - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 140 x 74 mm

mode de montage:

apparent

type de commande:

bascule/touche

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises total:

1

nombre de prises commandées:

0

matériau:

matière synthétique

type de fixation:

fixation avec vis

sens de montage:

vertical

avec éclairage:

Non

courant nominal prise:

10 A

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7560.F.61
Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...



Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 920-87003.F.61
- Sans cadre de recouvrement - F - blanc 378 083 000

Fiche technique: 7563/87003.FX.54.2X1.61


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985-2.FX.54.61
 Pour 2 appareils - FX.54 - blanc 283 909 000



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.61
 FX.54 - blanc 283 907 000

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912-2.FX.54
 Pour 2 appareils - FX.54 283 921 000



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7563.F.61
 Inverseur - 3/1 L - F - blanc 226 318 000



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.61
 FX.54 - blanc 283 907 000



Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + 87003.F.61
 PE - Avec bornes enfichables - F - blanc 639 613 000