


## EDIZIOdue colore

### Combinaison


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 7563/87003.FX.54.2X1.65



**E-NR:** 283 400 030

**EAN:** 7611386804927

 Combinaison - Verticale - Interrupteur à poussoir  
 inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 - Hauteur 59 mm -  
 FX.54 - gris clair - IP20 - 140 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises total:</b>	1
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>sens de montage:</b>	vertical
<b>avec éclairage:</b>	Non
<b>courant nominal prise:</b>	10 A

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...	920-7560.F.65 378 431 030
	Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-87003.F.65 378 083 030

**Fiche technique: 7563/87003.FX.54.2X1.65**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985-2.FX.54.65  
 Pour 2 appareils - FX.54 - gris clair 283 909 030



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.65  
 FX.54 - gris clair 283 907 030

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 2 appareils - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - F - gris clair	87003.F.65 639 613 030
---	---------------------------



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - FX.54 - gris clair	901-2.FX.54.65 283 907 030
--	-------------------------------



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Inverseur - 3/1 L - F - gris clair	7563.F.65 226 318 030
--	--------------------------