

Scheda dati: 7563.AR63.FX.39.65

EDIZI Due colore

Pulsante/interruttore Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7563.AR63.FX.39.65

E-NR: 302 645 030

EAN: 7611386816050

Pulsante/interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

230 V

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 2

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-7561.F.65

378 441 030

Scheda dati: 7563.AR63.FX.39.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 985.FX.39.65
283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65
283 904 030

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Pulsante/interruttore - Non illuminato - 7563.AR63.BSE
Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - BSE - 326 355 000
incolore



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65
283 904 030



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 920-7561.F.65
378 441 030