

EDIZIOdue colore

Pulsante/interruttore Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.AR63.FX.39.67

E-NR: 302 645 040

EAN: 7611386816067

Pulsante/interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore
- 3/1 L - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74
x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 2

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di
copertura - F - grigio scuro

920-7561.F.67

378 441 040

Scheda dati: 7563.AR63.FX.39.67


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante/interruttore - Non illuminato -	7563.AR63.BSE
Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - BSE -	326 355 000
incolore	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.67
 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 040
 copertura - F - grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67
 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040