


Scheda dati: 7563.AR63.FX.54.35

EDIZI Due colore

Pulsante/interruttore Non illuminato



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.39



FX.54

Feller-NR: 7563.AR63.FX.54.35

E-NR: 302 646 010

EAN: 7611386657943

Pulsante/interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 2

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - crema

Scheda dati: 7563.AR63.FX.54.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.35
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 283 901 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Pulsante/interruttore - Non illuminato - 7563.AR63.BSE
 Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - BSE - 326 355 000
 incolore



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.35
 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 010
 copertura - F - crema