

EDIZIOdue colore

Pulsante/interruttore Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7563.AR63.FX.54.67

E-NR: 302 646 040

EAN: 7611386816135

Pulsante/interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore
- 3/1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74
x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	2
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di
copertura - F - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.67
378 441 040

Scheda dati: 7563.AR63.FX.54.67


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
 283 905 040

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
 283 915 000



Pulsante/interruttore - Non illuminato - 7563.AR63.BSE
 Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - BSE - 326 355 000
 incolore



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 920-7561.F.67
 378 441 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
 283 905 040