

Fiche technique: 7563.AR63AR.FX.39.35

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir double Non lumineux



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.AR63AR.FX.39.35

E-NR: 760 121 010

EAN: 7611386657899

Contact à poussoir double - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
version:	contact à poussoir simple
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (I	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à bascule:	1
avec éclairage:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.35
378 441 010



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010

Fiche technique: 7563.AR63AR.FX.39.35


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Contact à poussoir double - Non lumineux -	7563.AR63AR.BSE
Fermeture-ouverture - 2 x 1 L - BSE - incolore	354 625 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.35
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 010
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...