

Scheda dati: 7563.AR63AR.FX.39.57

EDIZI Due colore

Pulsante doppio Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.AR63AR.FX.39.57

E-NR: 760 121 890

EAN: 7611386582290

Pulsante doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:

230 V

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione:

tasto singolo

senza alogenzi:

Sì

corrente nominale:

16 A

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento:

1

con illuminazione:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-7561.F.57 378 441 890
---	------------------------------



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
--	-----------------------------

Scheda dati: 7563.AR63AR.FX.39.57


Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - coffee

901.FX.39.57

283 904 890

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante doppio - Non illuminato -	7563.AR63AR.BSE
Chiusura-apertura - 2 x 1 L - BSE - incolore	354 625 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-7561.F.57

378 441 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee

901.FX.39.57

283 904 890