

Scheda dati: 7563.AR63AR.FX.39.60

EDIZI Due colore

Pulsante doppio Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input checked="" type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7563.AR63AR.FX.39.60

E-NR: 760 121 950

EAN: 7611386815688

Pulsante doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - Altezza 44 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
versione:	tasto singolo
senza alogenzi:	Sì
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP)	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
numero di bascule di azionamento:	1
con illuminazione:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- | | |
|---|------------------------------|
| Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero | 920-7561.F.60
378 441 950 |
|---|------------------------------|



- | | |
|--|-----------------------------|
| Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero | 985.FX.39.60
283 900 950 |
|--|-----------------------------|

Scheda dati: 7563.AR63AR.FX.39.60


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - nero

901.FX.39.60

283 904 950

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Pulsante doppio - Non illuminato - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - BSE - incolore

7563.AR63AR.BSE

354 625 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero

920-7561.F.60

378 441 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - nero

901.FX.39.60

283 904 950