

Scheda dati: 7563.AR63AR.FX.54.61

EDIZI Due colore

Pulsante doppio Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input checked="" type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7563.AR63AR.FX.54.61

E-NR: 760 122 000

EAN: 7611386839196

Pulsante doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
versione:	tasto singolo
senza alogenzi:	Sì
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP)	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
numero di bascule di azionamento:	1
con illuminazione:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - bianco | 920-7561.F.61
378 441 000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco | 985.FX.54.61
283 901 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Scheda dati: 7563.AR63AR.FX.54.61

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Pulsante doppio - Non illuminato - Chiusura-apertura - 2 x 1 L - BSE - incolore	7563.AR63AR.BSE 354 625 000
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-7561.F.61 378 441 000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------