

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 7563.ARK.GX.54.A.L.60.34

**E-NR:** 219 531 050

**EAN:** 7613175563534

EDIZIO.liv - Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**version:** contact à poussoir simple

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (I)** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**nombre de boutons à bascule:** 1

**avec éclairage:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- |   |                       |
|---|-----------------------|
| Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED | 630.BZ<br>209 878 000 |
|---|-----------------------|



- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|--|-----------------------------------|

**Fiche technique: 7563.ARK.GX.54.A.L.60.34**


Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10 209 980 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites

combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80 209 955 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour

interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge 688.12-48V.LED.40 209 933 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites

combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10 209 950 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites

combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40 209 953 000

**Fiche technique: 7563.ARK.GX.54.A.L.60.34**


Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70 209 987 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30 209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70 209 957 000



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert 688.12-48V.LED.80 209 935 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30 209 982 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Contact à poussoir - Lumineux -	7563.ARK.BAE.34
Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Sys...	219 536 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
--	-------------------------



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60 283 200 050
---	----------------------------

**Fiche technique: 7563.ARK.GX.54.A.L.60.34**

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour 920-7560.G.A.FL.60  
interruuteurs à poussoir et contacts à poussoir 388 375 050  
lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec len...