

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Pulsante Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 7563.ARK.GX.54.A.L.61.34

**E-NR:** 219 531 000

**EAN:** 7613175563541

EDIZIO.liv - Pulsante - Illuminato - Con lente frontale -  
16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto -  
Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
Illuminazione d'orientamento o di controllo - Sistema de  
fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A -  
bianco - IP20 - 74 x 74 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>tensione nominale:</b>                 | 230 V                                    |
| <b>modo di montaggio:</b>                 | apparente                                |
| <b>composizione:</b>                      | elemento base con alloggiamento completo |
| <b>versione:</b>                          | tasto singolo                            |
| <b>senza alogeni:</b>                     | Sì                                       |
| <b>corrente nominale:</b>                 | 16 A                                     |
| <b>qualità del materiale:</b>             | materiale termoplastico                  |
| <b>adatto per grado di protezione (IP</b> | IP20                                     |
| <b>materiale:</b>                         | materiale sintetico                      |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                 | fissaggio a vite                         |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>  | 1  |
| <b>con illuminazione:</b>                 | Sì                                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>              | -  |

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie











##### Feller-Nr / E-NR

|  |             |
|--|-------------|
| Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante | 630.BZ      |
| - Senza LED  | 209 878 000 |



|   |                 |
|---|-----------------|
| Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -     | 689.230V.LED.80 |
| Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni | 209 955 900     |
| e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...         |                 |




**Scheda dati: 7563.ARK.GX.54.A.L.61.34**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V bianco, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V rosso, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante<br>- Con LED giallo 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde -<br>verde                                       | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante<br>- Con LED verde 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |

**Scheda dati: 7563.ARK.GX.54.A.L.61.34**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|    | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso               | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
|     | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|     | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|    | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|--|---|--------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA<br>283 000 110     |
|  | Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Sistema ...   | 7563.ARK.BAE.34<br>219 536 790 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco   | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000  |

Scheda dati: 7563.ARK.GX.54.A.L.61.34



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e 920-7560.G.A.FL.61  
pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente 388 375 000  
frontale - Senza telaio di cope...