

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7563.ARL.FX.39.L.67.34

E-NR: 760 313 040

EAN: 7611386431468

Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale -
 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables -
 Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -
 Éclairage d'orientation - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris
 foncé - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
version:	contact à poussoir simple
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (I	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à bascule:	1
avec éclairage:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec
 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

Feller-Nr / E-NR











920-7560.F.FL.67
 378 411 040



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à
 poussoir, contacts à poussoir, petites
 combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0
 mA

688.230V.LED.10
 209 950 000





Fiche technique: 7563.ARL.FX.39.L.67.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Fiche technique: 7563.ARL.FX.39.L.67.34

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé	985.FX.39.67 283 900 040
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - gris foncé	901.FX.39.67 283 904 040

Fiche technique: 7563.ARL.FX.39.L.67.34
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Contact à poussoir - Lumineux - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - BSE - incolore	7563.ARL.BSE.34 354 235 002
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...	920-7560.F.FL.67 378 411 040
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - gris foncé	901.FX.39.67 283 904 040