

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.56.34

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:



- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 7563.ARL.GX.54.A.L.56.34

E-NR: 219 541 090

EAN: 7613175563756

EDIZIO.liv - Pulsante - Illuminato - Con lente frontale -
16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto -
Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA -
Illuminazione d'orientamento - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - umbra - IP20 -
74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogenri: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- | | |
|--|-------------|
| Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante | 630.BZ |
| - Senza LED | 209 878 000 |



- | | |
|--|--------------------|
| Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante | 640.BZ.230V.LED.10 |
| - Con LED bianco 1,0 mA | 209 980 000 |

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.56.34


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40
 - Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70
 - Con LED blu 1,0 mA 209 987 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.30
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 952 000
 230 V giallo, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
 230 V bianco, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
 rosso



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000
 230 V rosso, 1,0 mA



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.56.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.30
- Con LED giallo 1,0 mA 209 982 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde 688.12-48V.LED.80
209 935 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
- Con LED verde 1,0 mA 209 985 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

 Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L 7563.ARL.BAE.34
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 219 546 790
d'orientamento - Sistema de fissaggio SNA...

 EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.56
umbra 283 200 090

Scheda dati: 7563.ARL.GX.54.A.L.56.34

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di cope...