

Fiche technique: 7563.ARL.GX.54.A.L.60.34

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 7563.ARL.GX.54.A.L.60.34

E-NR: 219 541 050

EAN: 7613175563763

EDIZIO.liv - Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

version: contact à poussoir simple

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I) IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 1

avec éclairage: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- | | |
|---|-----------------------|
| Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED | 630.BZ
209 878 000 |
|---|-----------------------|



- | | |
|--|-----------------------------------|
| Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.10
209 980 000 |
|--|-----------------------------------|

Fiche technique: 7563.ARL.GX.54.A.L.60.34

 Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge 688.12-48V.LED.40
209 933 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.70
209 957 900

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.40
209 953 900

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.30
209 952 900

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.80
209 955 900

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert 688.12-48V.LED.80
209 935 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80
209 985 000

Fiche technique: 7563.ARL.GX.54.A.L.60.34

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10 209 950 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.10 209 950 900

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40 209 983 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30 209 952 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30 209 982 000

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



Contact à poussoir - Lumineux - 7563.ARL.BAE.34
Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 219 546 790
1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixatio...



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir 901.GX.54.A.60
283 200 050

Fiche technique: 7563.ARL.GX.54.A.L.60.34

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour 920-7560.G.A.FL.60
interruuteurs à poussoir et contacts à poussoir 388 375 050
lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec len...