

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Non lumineux


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7563.FX.54.67

**E-NR:** 302 652 040

**EAN:** 7611386817866

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC  
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W  
 Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et  
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - gris  
 foncé - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** non

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur va et vient

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...	920-7560.F.67 378 431 040

**Fiche technique: 7563.FX.54.67**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.67  
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé 283 901 040



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67  
 283 905 040

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7563.BSE  
 Inverseur - 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67  
 283 905 040



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7560.F.67  
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou... 378 431 040