

Datenblatt: 7563.KS.BSM.34

Bajonett Befestigungssystem

Druckschalter Beleuchtet



Farbe:

farbneutral

Bauart:

BSE

BSM

Feller-NR: 7563.KS.BSM.34 **E-NR:** 328 337 002 **EAN:** 7613175181257

Druckschalter - Beleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel -3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 27 mm - BSM -

farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

LED-Beleuchtung 230 V AC $\,$ - $\,$ Für Druckschalter, $\,$ 688.230V.LED.10 $\,$

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



Datenblatt: 7563.KS.BSM.34

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,	
==	Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	209 952 000
= =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	
	- LED 230 V Rot, 1,0 mA	
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	
	- LED 230 V Blau, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	
	- LED 230 V Grün, 1,0 mA	
F	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Statistical Will LED Blad 1,0 Hir	255 55. 555
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und	640.BZ.230V.LED.80
	Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA	209 985 000



Datenblatt: 7563.KS.BSM.34

	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün	688.12-48V.LED.80 209 935 000
E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230	689.230V.LED.10 209 950 900
	V Weiss (Set à 1 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk -	689.230V.LED.30
} = ≅	Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	209 952 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230	689.230V.LED.80 209 955 900
	V Grün (Set à 10	

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000



7563.KS.BSE.34 328 335 002

by Schneider Electric

Datenblatt: 7563.KS.BSM.34