

## EDIZIOdue colore

### Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7563.KS.FMI.L.61.34

**E-NR:** 228 311 000

**EAN:** 7613175181158

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V  
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -  
Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -  
Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe  
27 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230 V                                |
| <b>Montageart:</b>                   | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                          |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                                   |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                          |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | ja                                   |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                          |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                                 |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Thermoplast                          |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung                   |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Wechselschalter                      |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                    |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                                 |

**Zubehör:**






**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster  
beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse -  
Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Weiss, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Gelb, 1,0 mA  | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Rot, 1,0 mA   | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Blau, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Grün, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED   | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|   | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|   | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|   | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |
|     | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - weiss   | 2911.FMI.61<br>334 911 000        |
|    | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot                                       | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
|    | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün                                     | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|   | Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss              | 920-7560.F.FL.61<br>378 411 000   |

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -  
3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-  
oder Kontrollbeleuchtung - BSM - farbn...

**Feller-Nr / E-NR**

7563.KS.BSM.34  
328 337 002



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster  
beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse -  
Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

920-7560.FMI.FL.61  
378 413 000