

Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34

ELEMENT

ELEMENT Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur:

aluminium

Assortiment:

GAP.Q.A

GUP.Q.A

Feller-NR: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34

E-NR: 360 141 280 **EAN:** 7613175067797

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - 3/1 L - - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Inverseur - Hauteur 71 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm - Résistance aux chocs: IK06

| tension nominale: | | 250 V |
|---|--------------------|---------------------|
| mode de montage: | | apparent |
| assemblage: | élément de base av | ec boîtier complet |
| type de commande: | | bascule/touche |
| sans halogène: | | Oui |
| mode de raccordemen | t: | borne à fiches |
| éclairage: | | oui |
| protection superficielle: | | non-traité |
| courant assigné: | | 16 A |
| qualité du matériau: | | aluminium |
| approprié pour indice de protection (IP): | | IP55 |
| matériau: | | métal |
| type de fixation: | | fixation à vis |
| type de couplage: | inter | rupteur va et vient |
| nombre de boutons à l | oascule: | 1 |
| touche à effleurement: | | Non |
| résistance aux chocs: | | IK06 |

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

922-20.G.Q.A.09 284 021 280

by Schneider Electric

Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34

| | ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm | 922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280 |
|-------|---|----------------------------------|
| | | |
| | ELEMENT - Vis Pan-Head | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |
| | ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
| 0 | Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - incolore | 924-M.20 284 918 000 |
| 6 | ELEMENT - Raccord de connexion | 721.GAP.Q.A 126 002 280 |
| 0 | ELEMENT - Joint fond de boîtier | 924-902.GAP.Q.A 377 004 280 |
| | Borne de connexion pour boîtier NAP | 935.N 284 900 100 |
| E=\$ | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |
| E = # | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
| { = ≒ | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |

Telle

Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34

| | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED | 630.BZ 209 878 000 |
|----------|--|-------------------------------------|
| | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
| | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
| Towns 5 | Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - noir | 924-M.20.60 284 918 050 |
| | Membrane - Blanc - Avec lentille frontale | 925-7560.N.Q.61.24 377 030 100 |
| | Membrane - blanc - Sans lentille frontale | 925-7560.N.Q.61 377 030 000 |
| | ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir | 925-7560.G.Q.A.60 377 000 280 |
| | ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale | 925-7560.G.Q.A.FL.60 377 001 280 |
| Normal S | Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - laiton nickelé | 924-M.20.02 126 001 280 |



Fiche technique: 7563.KS.GAP.Q.A.L.09.34

Décomposition:

Name / Kategorie

ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Lumineux - Sanns champ d'indicatrice - Avec membrane noire ...

Feller-Nr / E-NR

921-7560.G.Q.A.FL.09 360 029 280



Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Systèm...

7563.KS.BAM.34 219 553 790



ELEMENT - Fond de boîtier GAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 1 entrée de tube en bas

902-GAP.Q.A.09 284 001 280



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir ...

920-7560.Q.A.FL.60

388 375 150