

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

|                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

### Assortiment:

|                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 7563.KS.GMI.A.L.60.34


**E-NR:** 219 550 050

**EAN:** 7613175563381

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|  |   |
|--|---|
| <b>tension nominale:</b>                         | 230 V                                       |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré                                    |
| <b>assemblage:</b>                               | élément de base avec plaque de recouvrement |
| <b>type de commande:</b>                         | bascule/touche                              |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui   |
| <b>mode de raccordement:</b>                     | borne à fiches                              |
| <b>éclairage:</b>                                | oui   |
| <b>protection superficielle:</b>                 | non-traité                                  |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A  |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique                     |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20  |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique                         |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation à vis                              |
| <b>type de couplage:</b>                         | interrupteur va et vient                    |
| <b>nombre de boutons à bascule:</b>              | 1   |
| <b>touche à effleurement:</b>                    | Non   |



### Accessoires:

| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR               |
|---|--------------------------------|
|  Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000 |

**Fiche technique: 7563.KS.GMI.A.L.60.34**

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000 |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000 |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000 |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED   | 630.BZ<br>209 878 000          |

**Décomposition:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Systèm...     | 7563.KS.BAM.34<br>219 553 790       |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec len... | 920-7560.GMI.A.FL.60<br>388 378 050 |