

Datenblatt: 7563.KS.Q.A.L.60.34

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

weiss	
Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 7563.KS.Q.A.L.60.34

**E-NR:** 219 556 150 **EAN:** 7613175562520

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit
LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem Einbautiefe 26 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung: Basiselement mit	zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



Datenblatt: 7563.KS.Q.A.L.60.34

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
= <del>2</del>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
- <del> </del>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
<b>= ©</b>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
- #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
- <del>-</del>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
e e	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot	688.12-48V.LED.40 209 933 000



Datenblatt: 7563.KS.Q.A.L.60.34

= =	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

## Zerlegung:

zonogang.				
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR		
	Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -	7563.KS.BAE.34		
	3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-	219 556 790		
0	oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befe			
_	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7560.Q.A.FL.60		
•	Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1	388 375 150		
	Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck			

by Schneider Electric

Datenblatt: 7563.KS.Q.A.L.60.34