

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 7563.KS.Q.A.L.61.34

E-NR: 219 556 100

EAN: 7613175562537

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Illuminato -
Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a
innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53
mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Con
LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di
controllo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità
26 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie








Feller-Nr / E-NR



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
209 950 000



Scheda dati: 7563.KS.Q.A.L.61.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000

Scheda dati: 7563.KS.Q.A.L.61.34

	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000 verde
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 630.BZ - Senza LED 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.10 - Con LED bianco 1,0 mA 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.30 - Con LED giallo 1,0 mA 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40 - Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70 - Con LED blu 1,0 mA 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - S...	7563.KS.BAE.34 219 556 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza pla...	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100

Scheda dati: 7563.KS.Q.A.L.61.34

