

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7563.KS.Q.L.61.34

E-NR: 227 106 100

EAN: 7613175278292

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Bedienungsart: | Wippe/Taste |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Beleuchtung: | ja |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | Wechselschalter |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
| Tastschalter: | Nein |

Zubehör:








Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000
 - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1... | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10... | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)... | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10... | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10... | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
|  | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot | 688.12-48V.LED.40 209 933 000 |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED | 630.BZ 209 878 000 |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.10 209 980 000 |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.30 209 982 000 |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.40 209 983 000 |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.70 209 987 000 |
|  | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.80 209 985 000 |
|  | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün | 688.12-48V.LED.80 209 935 000 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - BSE - farb... | 7563.KS.BSE.34 328 335 002 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck... | 920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100 |

Datenblatt: 7563.KS.Q.L.61.34

