

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7563.KS.QMI.A.L.60.34

**E-NR:** 219 550 150

**EAN:** 7613175562544

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -  
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit  
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe  
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit  
 LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder  
 Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Einbautiefe 26 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90  
 mm

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230 V                                |
| <b>Montageart:</b>                   | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                          |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                                   |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                          |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | ja                                   |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                          |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                                 |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Duroplast                            |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung                   |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Wechselschalter                      |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                    |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                                 |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und  
 Drucktaster - Ohne LED



**Feller-Nr / E-NR**

630.BZ  
 209 878 000

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA                      | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|  | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot                                       | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|   | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA   | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |
|    | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün                  | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA  | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|--|--|-------------------------------------|
|  | Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Bef... | 7563.KS.BAM.34<br>219 553 790       |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz     | 920-7560.QMI.A.FL.60<br>388 378 150 |

Datenblatt: 7563.KS.QMI.A.L.60.34

