

## STANDARDdue

### Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7563.LS.Q.L.60.34

**E-NR:** 227 006 150

**EAN:** 7613175280981







Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 27 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230 V                                   |
| <b>Montageart:</b>                   | Unterputz                               |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                             |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                                      |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                             |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | ja                                      |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                             |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                                    |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Duroplast                               |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                                    |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                              |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung                      |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Wechselschalter                         |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                       |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                                    |



**Zubehör:**

| Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,  | 688.230V.LED.10  |
| Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen | 209 950 000      |
| - LED 230 V Weiss, 1,0 mA                      |                  |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA                     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000   |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA                      | 688.230V.LED.40<br>209 953 000   |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA                     | 688.230V.LED.70<br>209 957 000   |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA                     | 688.230V.LED.80<br>209 955 000   |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900   |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900   |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900   |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900   |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900   |
|  | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot                                       | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000 |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED                                       | 630.BZ<br>209 878 000             |
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA                           | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA                            | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|     | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA                             | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|    | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA                            | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |
|   | Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA                            | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |
|  | LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - BSE - farbneutral                 | 7563.LS.BSE.34<br>327 335 002     |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck... | 920-7560.Q.A.FL.60<br>388 375 150 |

Datenblatt: 7563.LS.Q.L.60.34

