

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale  
 EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



**Feller-NR:** 7563.LS.QX.54.A.L.61.34

**E-NR:** 219 561 100

**EAN:** 7613175561875

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** oui

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** Duroplast

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur va et vient

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Non

**résistance aux chocs:** -

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED

630.BZ

209 878 000



**Fiche technique: 7563.LS.QX.54.A.L.61.34**
**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur 7563.LS.BAE.34  
 - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage 219 566 790  
 d'orientation - Système de fixation S...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.61  
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 100  
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre  
 synthétique (à comma...)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.FL.61  
 recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 375 100  
 contacts à poussoir lumineux - Avec 1  
 bouton-poussoir ...