

EDIZIO due colore

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur Lumineux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 756363.KS.F.35.34

E-NR: 228 428 010

EAN: 7613175197753

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle pour ventilateur - Profondeur 27 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: de base avec plaque de recouvrement centrale

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: oui

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur va et vient

nombre de boutons à bascule: 2

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


- Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - Avec lentille frontale - ...

Fiche technique: 756363.KS.F.35.34

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED 630.BZ
209 878 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10
209 980 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30
209 982 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40
209 983 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70
209 987 000

Fiche technique: 756363.KS.F.35.34


Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.40

interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 933 000
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.80

interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 935 000
LED 12-48 V vert - vert

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur	756363.KS.BSE.34
- Lumineux - Inversion/inversion - 3/3/1 L -	328 425 000
Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage...	

Fiche technique: 756363.KS.F.35.34

Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - Avec lentille frontale - ...

920-756363.F.FL.35

378 403 010