

## EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur Lumineux


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 756363.KS.F.60.34

**E-NR:** 228 428 950

**EAN:** 7613175197821

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle pour ventilateur - Profondeur 27 mm - F - noir - IP20 - 60 x 60 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** de base avec plaque de recouvrement centrale

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** oui

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur va et vient

**nombre de boutons à bascule:** 2

**touche à effleurement:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - Avec lentille frontale - ...

**Feller-Nr / E-NR**

920-756363.F.FL.60  
378 403 950

**Fiche technique: 756363.KS.F.60.34**

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED 630.BZ  
209 878 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10  
209 980 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30  
209 982 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40  
209 983 000

 Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70  
209 987 000

## Fiche technique: 756363.KS.F.60.34



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 688.12-48V.LED.40  
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 688.12-48V.LED.80  
LED 12-48 V vert - vert

### Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Lumineux - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage...	756363.KS.BSE.34 328 425 000

**Fiche technique: 756363.KS.F.60.34**

Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - Avec lentille frontale - ...

920-756363.F.FL.60

378 403 950