

Scheda dati: 756363.KS.FMI.35.34

## EDIZI Due colore

Interruttore per luce e ventilatore Illuminato



### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.39



FX.54

**Feller-NR:** 756363.KS.FMI.35.34

**E-NR:** 228 421 010

**EAN:** 7613175198224

Interruttore per luce e ventilatore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Deviatore/deviatore - 3/3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo per ventilatore - Profondità 27 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**tensione nominale:**

230 V

**modo di montaggio:**

incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:**

bascula/tasto

**senza alogenii:**

Sì

**tipo di collegamento:**

morsetto a innesto

**illuminazione:**

sì

**protezione della superficie:**

non trattato

**corrente nominale:**

16 A

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio a vite

**tipo di circuito:**

deviatore

**numero di bascule di azionamento:**

2

**interruttore a tasto:**

No

**resistenza agli urti:**

-

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per pulsante luce e ventilatore 920-756363.FMI.FL.35  
 - Con 2 pulsanti - Con lente frontale - Con 378 404 010  
 telaio di copertura - FMI - crema

**Scheda dati: 756363.KS.FMI.35.34**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ  
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10  
209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30  
209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40  
209 983 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70  
209 987 000

**Scheda dati: 756363.KS.FMI.35.34**


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80  
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000  
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
 verde



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con  
 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 2911.FMI.35  
 crema 334 911 010



Set di copertura - Per pulsante luce e ventilatore 920-756363.F.FL.35  
 - Con 2 pulsanti - Con lente frontale - Senza 378 403 010  
 telaio di copertura - F - crema

Scheda dati: 756363.KS.FMI.35.34

**Scomposizione:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore per luce e ventilatore - Illuminato -	756363.KS.BSM.34
Deviatore/deviatore - 3/3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di contro...	328 427 000



Set di copertura - Per pulsante luce e ventilatore 920-756363.FMI.FL.35  
- Con 2 pulsanti - Con lente frontale - Con 378 404 010  
telaio di copertura - FMI - crema