

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur Lumineux



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 756363.KS.FX.39.61.34

E-NR: 302 643 000

EAN: 7613175198613

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle pour ventilateur - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------------|
| tension nominale: | 230 V |
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| type de commande: | bascule/touche |
| sans halogène: | Oui |
| mode de raccordement: | borne à fiches |
| éclairage: | oui |
| protection superficielle: | non-traité |
| courant assigné: | 16 A |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation à vis |
| type de couplage: | interrupteur va et vient |
| nombre de boutons à bascule: | 2 |
| touche à effleurement: | Non |
| résistance aux chocs: | - |

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - Avec lentille frontale - ...











Feller-Nr / E-NR

920-756363.F.FL.61
378 403 000





Fiche technique: 756363.KS.FX.39.61.34

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED | 630.BZ 209 878 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.10 209 980 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.30 209 982 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.40 209 983 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.70 209 987 000 |

Fiche technique: 756363.KS.FX.39.61.34

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA | 640.BZ.230V.LED.80 209 985 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
|  | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge | 688.12-48V.LED.40 209 933 000 |
|  | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert | 688.12-48V.LED.80 209 935 000 |
|  | Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - blanc | 985.FX.39.61 283 900 000 |
|  | Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - blanc | 901.FX.39.61 283 904 000 |

Fiche technique: 756363.KS.FX.39.61.34
Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |
|  | Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Lumineux - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage... | 756363.KS.BSE.34 328 425 000 |
|  | Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - Avec lentille frontale - ... | 920-756363.F.FL.61 378 403 000 |
|  | Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - blanc | 901.FX.39.61 283 904 000 |