

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 756363.KS.QMI.A.61.34

E-NR: 219 020 100

EAN: 7613175562438

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle pour ventilateur - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: oui

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur va et vient

nombre de boutons à bascule: 2

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:



Name / Kategorie

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ

209 878 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10
209 980 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40
209 983 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70
209 987 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.70
209 957 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.40
209 953 900










Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000





Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.30
209 952 900

Fiche technique: 756363.KS.QMI.A.61.34

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.80
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 955 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour	688.12-48V.LED.80
	interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	209 935 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir	640.BZ.230V.LED.30
	et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir	640.BZ.230V.LED.80
	et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	209 985 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -	689.230V.LED.10
	Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	209 950 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour	688.12-48V.LED.40
	interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	209 933 000

Décomposition:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur	756363.KS.BAM.34
	- Lumineux - Inversion/inversion - 3/3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage...	219 023 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur à poussoir pour lumière et ventilation - Avec 2 boutons-poussoir - A...	920-756363.QMI.A.FL.61 388 383 100

Fiche technique: 756363.KS.QMI.A.61.34

