

Scheda dati: 7566.FX.39.57

EDIZIOdue colore

Interruttore Non illuminato



Feller-NR: 7566.FX.39.57 E-NR: 302 662 890 EAN: 7611386586533

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 44 mm - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: interruttore incrociato numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.57 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 890

copertura - F - coffee



Scheda dati: 7566.FX.39.57



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.57 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57 apparecchio - FX - coffee 283 904 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Interruttore - Non illuminato - Permutatore -6/1 L - BSE - incolore

Feller-Nr / E-NR

7566.BSE 326 605 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39 1 apparecchio - FX.39 283 914 000

copertura - F - coffee

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.57 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57 apparecchio - FX - coffee 283 904 890