

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Non illuminato



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7566.FX.39.60  
**E-NR:** 302 662 950  
**EAN:** 7611386818429

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 44 mm - nero - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	230 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>tipo di comando:</b>	bascula/tasto
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>illuminazione:</b>	no
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	interruttore incrociato
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	1
<b>interruttore a tasto:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	-

#### Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - nero	920-7560.F.60 378 431 950

**Scheda dati: 7566.FX.39.60**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.60  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero 283 900 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60  
 apparecchio - FX - nero 283 904 950

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Non illuminato - Permutatore - 6/1 L - BSE - incolore	7566.BSE 326 605 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39  
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.60  
 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 950  
 copertura - F - nero



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60  
 apparecchio - FX - nero 283 904 950