

EDIZIOdue colore

Interruttore Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7566.FX.39.65
E-NR: 302 662 030
EAN: 7611386818436

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
 Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 44 mm - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore incrociato
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-7560.F.65 378 431 030
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Scheda dati: 7566.FX.39.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Non illuminato - Permutatore -	7566.BSE
6/1 L - BSE - incolore	326 605 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.65
 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 030
 copertura - F - grigio chiaro



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65
 apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030