

Fiche technique: 7566.FX.54.60
EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Non lumineux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7566.FX.54.60

E-NR: 302 663 950

EAN: 7611386818566

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W
 Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - noir -
 IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...	920-7560.F.60 378 431 950

Fiche technique: 7566.FX.54.60



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.60
 Pour 1 appareil - FX.54 - noir 283 901 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60
 283 905 950

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7566.BSE
 Permutateur - 6/1 L - BSE - incolore 326 605 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7560.F.60
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou... 378 431 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60
 283 905 950