

## STANDARDdue

### Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7566.KS.Q.L.61.34

**E-NR:** 227 126 100

**EAN:** 7613175281438

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V  
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L  
 - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder  
 Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - Q - weiss -  
 IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	ja
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Kreuzschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Nein

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -  
Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder  
Kontrollbeleuchtung - BSE - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

7566.KS.BSE.34  
328 625 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61  
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100  
Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...