

Datenblatt: 7566.LS.P.L.61.34

Standard

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 P

Feller-NR: 7566.LS.P.L.61.34

E-NR: 327 606 100

EAN: 7613175194585

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Kreuz

- 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -

Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 27 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckplatte - P - weiss	920-7560.P.FL.61
	378 490 000



Datenblatt: 7566.LS.P.L.61.34

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Set à 1...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80

Für Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Grün (Set à 10...)

Datenblatt: 7566.LS.P.L.61.34

	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Rot - Rot	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	LED-Beleuchtung 12-48 V DC / 12-36 V AC - Für Druckschalter und Drucktaster - LED 12-48 V Grün - Grün	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ 209 878 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Mit LED Grün 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -	7566.LS.BSE.34
Mit LED Gelb 1,0 mA -	327 625 002
Orientierungsbeleuchtung - BSE - farbneutral	

Datenblatt: 7566.LS.P.L.61.34



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster 920-7560.P.FL.61
beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - 378 490 000
Ohne Abdeckplatte - P - weiss